

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: kredit.pro-solution.ru | эл. почта: krt@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Блок питания БП-63 исп. 03



- формирование нескольких (в зависимости от исполнения) гальванически изолированных друг от друга и от первичной питающей сети напряжений питания.
- Обеспечивает защиту от входного перенапряжения, электромагнитную совместимость, защиту от перегрева, перегрузки и короткого замыкания по выходу.

Входное напряжение

Первичное питание БП	Промышленная однофазная сеть переменного тока напряжением (200-240)В и частотой (47-53)Гц
Выходная мощность	(20-50)Вт, в зависимости от исполнения
Напряжение выходных каналов	(12-24)В, в зависимости от исполнения
Допустимое отклонение напряжение от номинального	Основной канал 0,2В Дополнительные 2,5В
Амплитуда пульсаций напряжения	Не более 0,2В

Максимальный ток нагрузки	Основной канал 1А Дополнительные 24В - 150мА Дополнительные 12В - 300мА
Гальваническая развязка	Изоляция всех гальванически не связанных цепей питания, выдерживает действие напряжения амплитудой 1500В, частотой до 65Гц, при нормальных климатических условиях.
Устойчивость и прочность к воздействиям	Изоляция всех гальванически не связанных цепей питания, выдерживает действие напряжения амплитудой 1500В, частотой до 65Гц, при нормальных климатических условиях.
Степень защиты от проникновения воды и твердых предметов по ГОСТ 14254	IP20
Температура окружающей среды	от -10°C до +50°C
Относительная влажность	не более 95%
Механические нагрузки	группа L1 по ГОСТ Р 52931
Корпус и массогабаритные характеристики	

- Коммутация через разъемную клемму под винт
- Монтаж на DIN – рейку
- Габаритные размеры 70x75x110 мм для исполнений 00, 01, 02;
- 35x75x110 мм для исполнения 03.
- Масса не более 0,5кг.

Характеристики

Бренд: КРЕЙТ