

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: kredit.pro-solution.ru | эл. почта: krt@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Регистратор информации РИ-197



Считывание архивных данных на USBFlash – накопитель.

ВНИМАНИЕ: для корректной работы требуется использование подготовленных программой USB-накопителей.

Питание регистратора осуществляется от одного из трех источников:

- от прибора, подключенного через порт «ТЭКОН 1»;
- от встроенных элементов питания, для которых регистратор имеет внутренний батарейный отсек с крышкой на задней панели;
- от внешнего источника питания постоянного тока;

Считывание архивов с контроллеров разных моделей: ТЭКОН-19, ТЭКОН-17 и ТЭКОН-19Б;

Протокол обмена по всем трем портам: FT1.2 по ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95.

Интерфейсы

Параметр	Ед.изм	Значение
Порт «ТЭКОН» 1 (RS-232 TTL) для подключения ТЭКОН-19		
Скорость	бод	От 1200 до 57600
Порт «ТЭКОН» 2 (M-BUS) для подключения ТЭКОН-19Б		
Тип устройства M-BUS		Ведущий(master)
Допустимое количество ведомых устройств		1
Скорость	бод	От 1200 до 9600
Порт «ТЭКОН» 3 (RS-232 стандартный) для подключения ТЭКОН-17		
Скорость	бод	От 1200 до 57600

Параметры	Значение
Индикация	
Светодиоды	Зшт. («FLASH», «ТЭКОН» и «ВКЛ»)
Корпус	
Класс защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254	IP 20
Габаритные размеры	150x100x30
Масса, не более	200 г
Монтаж	Переносное исполнение

Условия эксплуатации

Температура	от +5 °С до +50 °С
Относительная влажность, не более	80%
Механические нагрузки по ГОСТ Р 52931	группа L1

Характеристики

Бренд: КРЕЙТ